

Configuração de Internet - Modo IP Estático

DIR-615

DIR-615



Procedimentos para configuração de Internet - Modo IP Estático

1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.



2-Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle **Enter**.

(←) → (→) (→) (→) (→)	,0 - →	<i> </i> Roteador Wireless	×	

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Clique em Login.





4

3-Clique nas abas **Configuração > Configuração da Internet** e altere os seguintes parâmetros:

Tipo de Acesso WAN: Selecione IP Estático.

Endereço IP: Insira o endereço de IP fornecido por sua operadora.

Máscara de Sub-rede: Insira a máscara de sub-rede fornecida por sua operadora.

Gateway Padrão: Insira o gateway fornecido por sua operadora.

Tamanho do MTU: Não altere.

Servidor DNS 1: Insira o endereço de servidor DNS primário fornecido por sua operadora.

Servidor DNS 2: Insira o endereço de servidor DNS secundário fornecido por sua operadora (Opcional). Velocidade da porta WAN: Selecione 10/100Mbps.

Selecione a opção MAC padrão e clique em Aplicar mudanças.



4- Clique nas abas Status > Informações dos dispositivos e verifique os campos: "Endereço IP", "Gateway" e "DNS".

Caso estiver 0.0.0.0 clique em Atualizar.

Página de produtos: DIR-615								
D-Lini	č				Selecionar	idioma Portuguese 🗸		
DIR-615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda		
Informações dos dispositivos	Status Do Rotead		Dicas úteis					
Tabela de dientes ativos	Esta página mostra o s	Esta página exibe uma visão geral resumida do						
Estatísticas						status do seu roteador, incluindo um resumo da		
IPV6	Sistema					dispositivo da sua		
Tabela de Roteamento IPV6	No	ome do produto		DIR-615		configuração de Internet, induindo o		
	Ter	npo de operação Data/hora		0 00:33:30 Thu Jan 1 00:33:30	1970	status Ethernet.		
						ridis		
	Configuração De l	Endersco IR		102 169 0 1				
	Máscara de Sub-rede			255.255.255.0				
	Servidor DHCP Habilitar							
		Endereço MAC		E4:6F:13:0F:3A:	C1			
	Configuração WL4	AN						
		Wireless Ativado						
		Modo		AP				
		SSID		D-Link_DIR-615				
		Criptografia		WPA/WPA2 Mixed				
		Canal		10				
	SSID de transmissao Ativado							
	Sta	itus do repetidor		Desconectado				
	Configuração WAI	N						
	Interface Protocol WAN Static	o Endereço IP Gatev 200.1.1.10 200.1.	vay DNS 1.1 8.8.8.8 4.2.2.2	Endereço MAC E4:6F:13:0F:3A:C2 Li	Status ink ativo(Static IP)			

Configuração realizada com sucesso.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte