

# Procedimento de atualização de firmware DPN-1452DG

- 1) Acesse a tela de configuração do equipamento, porém dependendo do firmware atual do seu equipamento há duas possibilidades de acesso:

## OPÇÃO 1:

- Endereço IP: [192.168.1.1](http://192.168.1.1)
- Usuário: admin
- Senha: 1234

## OPÇÃO 2:

- Endereço IP: [192.168.70.1](http://192.168.70.1)
- Usuário: admin
- Senha: admin

- 2) Após acessar a tela de configuração, vá ao menu **Maintenance**>>**Firmware** e selecione as seguintes opções:
  - Marque "tclinux.bin".
  - Em **New Firmware Location** selecione o arquivo de firmware chamado "tclinux.bin".
  - Depois de selecionar o firmware clique em **UPGRADE**.

The screenshot shows the D-Link web interface. At the top, there is a navigation bar with the D-Link logo and links for Language, xPON, ONU, and Logout. Below this is a main menu with options: Maintenance (highlighted), Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management, Maintenance (highlighted), VoIP, Status, and Help. Under the Maintenance menu, there are sub-menus: Administration, Time Zone, Firmware (highlighted), SysRestart, and Diagnostics. The Firmware Upgrade page is displayed, showing a radio button selection for 'romfile' and 'tclinux.bin' (selected). Below this, the 'New Firmware/Romfile Location' field is set to 'tclinux.bin', and the 'ROMFILE BACKUP' field is set to 'ROMFILE BACKUP'. A status message indicates that the upgrade might take several minutes and that the device will restart. At the bottom, there is a large orange button labeled 'UPGRADE'.

- 3) Aguarde o processo de atualização terminar (3 ~ 4 minutos para atualizar).  
*Obs.: a tela de configuração do equipamento ficará branca, porém é normal.*
- 4) Após a atualização, por favor, faça um reset físico no equipamento para o firmware ter efeito.