

Atualização de Firmware DCS-930L



**D-Link** 

## Procedimentos para atualização de firmware



Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "*H/W Ver.:*". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (*H/W Ver.:*), mudando somente a versão de firmware.





1- Para realizar o procedimento de atualização o computador e a câmera IP devem estar conectados via cabo Ethernet nas portas LAN do seu roteador.





4

2- Acesse a página de configuração com o IP que foi anotado durante a instalação junto ao Mydlink, abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços o IP da câmera e tecle Enter. Veja o exemplo abaixo, neste exemplo usamos o IP Padrão da Câmera.



No centro da tela abrirá os campos para autenticação.



O usuário e senha padrão do equipamento é:

User Name: admin

Password: (digite a senha cadastrada junto ao Mydlink

Caso não colocou senha deixe o campo em branco) Clique apenas em **Ok**.

Acesse • www.dlink.com.br



3- Após acessar as configurações clique na guia **Maintenance** e logo em seguida à esquerda no botão **Firmware Upgrade**. No centro da tela aparecerá o campo para localizar o arquivo de atualização clique em **Escolher arquivo ou Procurar.** 

Product: DCS-930L	Firmware version: 1.00				
D-Lin	ĸ				$\prec$
DCS-930L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Admin System Firmware Upgrade Logout	FIRMWARE UPGRA A new firmware upgra camera firmware up-to internet camera. Click l available. To upgrade the firmwa version from the D-Link drive by clicking the Br button, click the Uplox FIRMWARE INFOR Current Firmware Vers Current Firmware Date FIRMWARE UPGRA File Path :	ADE de may be available for yo -date to maintain and imp here <u>D-Link Support Page</u> are on your IP camera, ple k Support Page to your lo owse button. Once you h ad button to start the fin MATION sion : 1.00 e : 2010-08-02 ADE Escolher arquivo Upload	ur camera. It is recommend rove the functionality and j to check for the latest firm ease download and save the cal hard drive. Locate the f have found and opened the mware upgrade.	ded to keep your performance of your tware version e latest firmware le on your local hard e file using the browse	Helpful Hints Firmware updates are released periodically to improve the functionality of your IP camera and also to add new features. If you run into a problem with a specific feature of the IP camera, check our support site by dicking here and see if updated firmware is available for your IP camera.
SURVEILLANCE					



6

4- Localize e selecione o arquivo de atualização salvo em seu computador, logo em seguida clique em Abrir (Open).

😨 Open				le l	×
🕒 🗢 🚽 🕨 Projeto Ma	anuais 🕨 DCS-930L	•	Search DCS-93	OL	٩
Organize 🔻 New folder	r		8	= • <b>6</b>	0
🔆 Favorites	Name	Date modified	Туре	Size	
Desktop	🛓 dcs9301_v104_build_3	7/19/2012 11:42 PM	VLC media file (.bi	4,096 KB	
Becent Places					
Libraries Documents Music Pictures Videos Homegroup					
🖳 Computer 👻					
File na	me: dcs930l_v104_build_3		Todos os arquiv Open	os Cancel	•

**D-Link** 

5- Em seguida clique em Upload.



6- Apresentará uma mensagem, clique em **OK**.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

Assim que finalizada a atualização resete o equipamento e reconfigure-o.

Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte