

Configuração do Wi-Fi **DIR-600** 



**DIR-600** 

## Procedimentos para configuração da Rede Wireless

1- Para realizar a configuração de Wireless o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-600.



2- Acesse agora a página de configuração do Roteador. Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle Enter.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração.

roduct Page	: DIR-600			Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.00
DI	San La <sup>t</sup>				
	LOGIN				
	Log in to the router:	User Name Password Enter the co type the cha below. HTDM	admin prrect password above and then aracters you see in the picture of Regenerate Log In		

O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco) Confirme os caracteres no campo Below

Clique em **Login**.



3- Com a tela de configuração aberta clique no botão **Wireless Setup** localizado à esquerda da página e logo em seguida no botão **Manual Internet Connection Setup** no final da tela.





## 4- Altere os seguintes parâmetros:

WIRELESS NETWORK SETTINGS	
Enable Wireless : Wireless Network Name :	Always New Schedule (Also called the SSID)
Enable Auto Channel Selection : Wireless Channel : Transmission Rate	Best (automatic)
WMM Enable : Enable Hidden Wireless :	<ul> <li>(Wireless QoS)</li> <li>(Also called the SSID Broadcast)</li> </ul>
WIRELESS SECURITY MODE Security Mode :	Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced) 🗾 4
WPA/WPA2	oh grade encryption and authentication.
Cipher Type : PSK / EAP : Network Key :	AES 5 PSK <b>6</b> 12345678 (8~63 ASCII or 64 HEX)
8 Save Settings Don't Save Setting	s

**D-Link** 

Enable Wireless: Deixe habilitado.

Wireless Network Name: Crie um nome para sua rede sem fio ex: dlink.

Enable Auto Channell Selection: Deixe habilitado.

Security Mode: Selectione Enabled WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced).

Cipher Type: Deixe selecionada a opção AES.

**PSK / EAP:** Deixe selecionada a opção **PSK**.

**Network Key**: Crie uma senha de no mínimo 8 e no máximo 63 caracteres ou uma senha de 64 dígitos a qual pode ser utilizado qualquer número e letras de A a F. **8-** Clique em **Save Settings** para salvar as configurações.

5- Para verificar se as configurações foram efetuadas corretamente clique em **Wireless Setup** e verifique se as alterações estão de acordo com as configurações aplicadas.

Agora basta localizar a rede sem fio pelo seu computador e conectar-se à rede, de preferência utilize o software de gerenciamento do seu Sistema Operacional.



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte