

Criação de grupos DNS-320L

DNS-320L



Procedimentos para Criação de Grupos

1- Clique no menu Usuários/Grupos e em seguida clique em Configurações do Grupo. Clique no botão Novo

Gestão de Contas Usuários / Grupos Cotas Compartilhamentos de rede Senha admin Conta mydlink	I 10 ✓ I < Página 1 de 1 ► ►I C Mostrando 1 a 2 de 2 itens	 Dicas Senhas de usuários devem ter pelo menos cinco caracteres. Um nome de usuário não pode ser usado como um nome do grupo. Ajuda configurações de usuário Adicionando novos usuários A seção a seguir descreve como adicionar um novo usuário para este dispositivo. Para adicionar um usuário clicar no botão "Novo". Um assistente fácil de configurar será aberto e mostrará o seguinte:
	Nove Modificar Nome do grupo nome de usuário 10 Página 1 Nenhum item	 Passo 1: Esta janela dá as boas vindas ao usuário para o assistente de configuração para adicionar ou modificar um usuário Neste assistente o usuário será capaz de: 1) Criar uma nova conta de usuário. 2) Adicionar o usuário a um grupo. 3) Configurar o so privilégios de rede apropriados. 4) Configurar o tamanho da cota do usuário. 5) Ver um resumo da configuração antes da conclusão. Clique no botão "Next" para cancelar todas as alterações. Passo 2: Verifique o botão de rádio para criar um único usuário. Passo 3: Selecione a opção "crie um único usuário"

2- Clique no botão **Próximo**.



4



3- Nome do grupo: Digite um nome para o grupo.

OBS.: (Digitar sem acentos e sem caracteres especiais).

Clique no botão **Próximo**.



5



4- Selecione os usuários que deseja adicionar ao **Grupo** e clique no botão **Próximo**.





5- As permissões deste passo serão alteradas futuramente, apenas clique no botão **Próximo**.

Volume_1		

6- Digite a quantidade de espaço no disco rígido que você deseja atribuir para os usuários deste Grupo.

O valor "0" indica a quota ilimitada.

Clique no botão Próximo.

onta	Passo 4: Configurad	ções de cota no disco rígido que você	deseia atribuir a esses u	ISUÁRIOS.	
	Entrando "0" neste campo indic	a a quota ilimitada.			
	Volume_1 Volume da cota	0	МВ		
	Use zero para o espaço ilimitad	D.			P
.0					
raç					
/0	Anterior		Próximo	Sair	
o grupe	nome de usuand				

D-Link

Resumo da configuração de Grupo, clique no botão Anterior para rever/alterar as configurações ou clique no botão
 Terminar para salvar as configurações.



D-Link

9

8- O Grupo foi criado com sucesso, clique no botão **Sim**.



9- Após criar os Grupos, a tabela aparecerá de acordo com a imagem abaixo.

Novo	odificar Excluir
Nome do grupo	nome de usuário
Financeiro	Bernardo
RH	Fatima



Suporte Técnico www.dlink.com.br/suporte